



Zubehör NA



- Kontrollleuchte zur Überwachung der Feldfreischalterfunktion.
 - Einfache Montage durch einstecken in herkömmliche Schukosteckdosen im überwachten Stromkreis
 - flache Ausführung
 - Die Kontrollleuchte KO-L-NA ist eine Kontrollleuchte zur Überwachung der Funktion in einem überwachten Stromkreis durch die Netzabkoppler-Serie NA. Der Einbau ist durch einfaches Einstecken in jede Schukosteckdose möglich.
 - Die Kontrollleuchte KO-L-NA zeigt den jeweiligen Schaltzustand der Netzabkopplers an, indem sie orange/rot leuchtet, wenn die Netzspannung 230VAC (Wechselspannung) beim Betrieb von Verbrauchern zugeschaltet ist.
- Die Kontrollleuchte erlischt, wenn die 200VDC (Prüfgleichspannung) am Stromkreis anliegt, der Netzabkoppler abgekoppelt und alle Verbraucher ausgeschaltet sind.

Best.-Nr.: 721039
Kurzbez.: KO-L-NA

Zubehör Feldfreischalter

Kontrollleuchte KO-L-NA

Technische Daten

Länge:	42 mm
Breite:	35 mm
Höhe:	17 mm
Überstand: (in Schukosteckdose)	ca. 7,0 mm
Farbe:	weiß
Leuchtfarbe:	orange/rot
Nennspannung:	230 VAC
Leistung:	<0,5 W
Schutzklasse:	Schutzisoliert (Schutzklasse II)
Sonstige Eigenschaften:	F - geeignet zur direkten Befestigung auf normal entflammaren Oberflächen
Funktion:	Komfortable ∇ Zustandsanzeige zur Kontrolle der Netzabkoppler-Serie NA.
Netzspannung 230VAC: (Verbraucher eingeschaltet)	Kontrollleuchte = AN
Prüfgleichspannung 200VDC (freigeschalteter Zustand, Verbraucher ausgeschaltet)	Kontrollleuchte = AUS

Anwendungsbereich

Erweiterungs- oder Ersatzkontrollleuchte für die Feldfreischalter der Baureihe NA:

NA 16-1P (Standard)

Lieferumfang

Kontrollleuchte KO-L-NA